


Installatie-instructies

Draadloze Afstandsbediening met 4 druktoetsen

ARITECH

PRODUCTBESCHRIJVING

De RF354W8 is een draadloze afstandsbediening die werkt op een alkalinebatterij waarmee gebruikers basis systeembedieningen kunnen uitvoeren in of rondom het gebouw. De afstandsbediening wordt ondersteund door de CSx75- en CS250-controlepanelen, met slechts enkele kleine verschillen in functionaliteit.



De afstandsbediening biedt gebruikers een gemakkelijke optie voor de volgende systeembedieningen:

CSx75-controlepanelen

- Druk op de toets **Slotje dicht** om het systeem in te schakelen.
- Druk op de toets **Sterretje** om het systeem gedeeltelijk in te schakelen.
- Druk op de toets **Slotje open** om het systeem uit te schakelen
- Druk tegelijkertijd op de toetsen **Slotje dicht** en **Slotje open** om een paniekalarm te verzenden.
- Druk op de toets **Lampje** of **Sterretje** om relais, uitgangen of X-10-modules te bedienen.

De afstandbediening wordt geleverd met een reeks van gekleurde ringen waarmee u snel en eenvoudig de afstandbedieningen kunt markeren.

CS250-controlepanelen

De toetsfuncties voor afstandbediening kunnen worden geprogrammeerd voor een aantal bedieningen, waaronder:

- Eén gebied of het gehele systeem geheel of gedeeltelijk inschakelen met of zonder uitlooptijd.
- Eén gebied of het gehele systeem geheel of gedeeltelijk inschakelen.
- Brandalarm, PA-alarm of medisch alarm in één gebied of van het gehele systeem verzenden.

PROGRAMMEREN

CSx75-controlepanelen

De afstandbediening wordt in de draadloze ontvanger ingelezen door in de leermodus van de ontvanger (zie programmeerhandleiding) tegelijkertijd op de toetsen **Slotje dicht** en **Slotje open** te drukken. Als het inlezen is geslaagd, hoort u via het bediendeel een beltoon (ding-dong).

Opmerking: de draadloze ontvanger moet het gebruik van afstandbedieningen ondersteunen. Een upgradekit voor de ontvanger (UP354W8) is verkrijgbaar (alleen voor CSx75-ontvangers).

De functies van de toets **Sterretje** en **Lampje** kunnen worden gewijzigd door de ontvangeropties 4 en 5 van het zonesegment waarin de afstandbediening is ingelezen, als volgt te programmeren:

Lampje	Optie 4 UIT	Optie 4 AAN
Toets	Bediendeel "exit"	Sturing uitgang 1
Sterretje	Optie 5 UIT	Optie 5 AAN
Toets	Gedeeltelijk inschakelen	Sturing Uitgang 2

In de ontvanger op adres 193 programmeert u de lage batterijspanning melding en de identificatie van de afstandbedieningen.

Locatie 193 - Segment 1

Opties	AAN	UIT
Optie 3	Afstandsbedieningen rapporteren met gebruikersnummer van de zone waarop de afstandbediening is ingelezen.	Afstandsbedieningen rapporteren als gebruiker 99
Optie 6	Waarschuwing lage batterijspanning afstandbediening geactiveerd	Waarschuwing lage batterijspanning afstandbediening uitgeschakeld

Opmerkingen:

Als de waarschuwing lage batterijspanning van de afstandbediening is ingeschakeld (Ontvanger, Locatie 193, Optie 6), neemt elke in het systeem ingelezen afstandbediening één zone van het systeem in gebruik. Als de waarschuwing lage batterijspanning van de afstandbediening is uitgeschakeld, neemt de afstandbediening geen zone van het systeem in gebruik en kan hij samenvallen met een gebruikte zone. Als u de melding lage batterijspanning wilt wissen, vervangt u de batterij, sluit u de behuizing en drukt u tegelijk op de toetsen **Slotje dicht** en **Slotje open** (alleen voor CSx75-controlepanelen).

CS250-controlepanelen

U neemt als volgt een afstandbediening in het CS250-controlepaneel op:

1. Selecteer **Users -User Codes - User n - Keyfob - Install Fob** in het menu **User** of **Installer** van het bediendeel.
2. Druk tegelijk op de toetsen **Slotje dicht** en **Slotje open** van de afstandbediening.

Opmerking: de CS250-schakelaar maakt het mogelijk om te waarschuwen voor melding lage batterijspanning zonder een RF-zone in beslag te nemen.



TESTEN

Deze sectie beschrijft de basisstappen voor het testen van de afstandbediening. Raadpleeg de instructies bij uw specifiek(e) controlepaneel/ontvanger voor meer informatie.

Let op!

Waarschuw de meldkamer dat u een test gaat uitvoeren of koppel het systeem los van de telefoonlijn voordat u tijdens het testen een alarm activeert.

1. Druk op de toets **Slotje dicht** om het systeem in te schakelen.
2. Druk op de toets **Slotje open** om het systeem uit te schakelen.
3. Druk op de toets **Lampje** en/of **Sterretje** om te verifiëren of het gecontroleerde apparaat wordt geactiveerd (alleen voor CSx75-controlepanelen).

GEBRUIKTE BATTERIJEN VERVANGEN EN VERWERKEN

De afstandbediening werkt met één 12V Eveready Energizer A23 E23A- of één Duracell MN21 alkaline-batterij. Wanneer het systeem aangeeft dat de batterij van de afstandbediening bijna leeg is, moet u de batterij onmiddellijk vervangen.

Let op!

Vervang deze alleen door een 12V Eveready Energizer A23 E23A- of een 12V Duracell MN21 alkaline-batterij.

HET RISICO VAN EXPLOSIE OF BRAND IS AANWEZIG ALS DE BATTERIJ DOOR EEN VERKEERD TYPE WORDT VERVANGEN.

Neem de polariteit in acht wanneer u een nieuwe batterij plaatst. Als u de batterij verkeerd plaatst, kunt u de afstandbediening mogelijk beschadigen.

Voer de gebruikte batterijen af in overeenstemming met de instructies van de producent en de plaatselijke regelgeving.

SPECIFICATIES

Zendfrequentie: 868 MHz
Bereik: 150 m (500 ft) open veld (gemiddeld)
Voedingsbron: 12V 33 mAh alkaline-batterij
Batterijtype: Eveready Energizer A23 E23A
..... Of Duracell MN21
Opslagtemperatuur: -34°C tot +60°C
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +49°C
Max. Luchtvochtigheid: 90% relatieve vochtigheid,
..... niet-condenserend
Afmetingen: 5,8 x 3,5 x 1,0 cm Kennisgevingen

Goedgekeurd voor gebruik in de landen die met een vinkje (v) zijn gemarkeerd.

v	Oostenrijk	v	Liechtenstein
v	België	v	Luxemburg
v	Denemarken	v	Nederland
v	Finland	v	Noorwegen
v	Frankrijk		Polen
v	Duitsland	v	Portugal
	Griekenland	v	Spanje
v	IJsland	v	Zweden
v	Ierland	v	Zwitserland
v	Italië	v	Verenigd Koninkrijk

CONFORMITEITSVERKLARING

Naam van producent: Interlogix, Inc.
Adres van producent: 2266 North 2nd Street
..... North St. Paul, MN, USA 55109
Europese vertegenwoordiging: Interlogix Europe & Africa
..... Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland

Productidentificatie:

Product: Draadloze afstandbediening 868 MHz
Modelnummers: RF354W8
Merk: ITI

Conformiteitsmiddelen

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat dit product beantwoordt aan Richtlijn 93/68/EEC (Marking) en/of beantwoordt aan de essentiële vereisten en alle andere relevante bepalingen van 1999/5/EC (R&TTE) op basis van resultaten van tests die zijn uitgevoerd op grond van (niet-) geharmoniseerde standaarden in overeenkomst met de eerder vermelde Richtlijnen.

EMC-, veiligheids- en radionormen

- ETS 300 220
- EN 50130-4/A1 (1998)
- IEC 60950 3e ed. (1999-4)
- Testrapporten (op de productielocatie)