

Firmware upgrade via code bediendeel

In deze bijlage wordt uitgelegd hoe u via uw code bediendeel uw Agility hoofdpaneel software kunt upgraden. De software-upgrade via code bediendeel zal worden uitgevoerd via IP.

Vereisten:

- Agility Hoofdpaneel versie 1.77 en later
- Agility systeem uitgerust met een IP-module

Opmerking: Maak bij aanwezig programmering eerst een back-up van de paneelparameters in de Configuratie Software voordat u de software upgrade uitvoert. Met het aangesloten Agility hoofdpaneel: **Communicatie > Ontvangen> Alles**

Opmerking: Zorg dat er een code bediendeel op de Agility is aangeleerd.

Stap 1: Controleer de huidige versie van uw Agility hoofdpaneel

Om later te bevestigen dat de upgrade succesvol is verlopen (stap 4), controleert u de huidige versie van uw Agility hoofdpaneel software.

1. Login in met uw code via het code bediendeel. (standaard 0132)
2. Ga met de bediening naar het menu (2)*testen*. Bevestig deze optie met #.
3. Ga met de bediening naar het menu (1)*moederbord*. Bevestig deze optie met #.
4. Ga met de bediening naar het menu (5)*versie*. Bevestig deze optie met #.
5. In de display van het code bediendeel zal nu de huidige *paneelversie* worden weergegeven. Dit bijvoorbeeld RW132-3.75 ONL.

Stap 2: Upgrade uitvoeren

Opmerking: Zorg dat de Agility een verbonden en actieve internet aansluiting heeft.

1. Login met uw code via code bediendeel. (standaard 0132)
2. Ga met de bediening naar het menu (3)*besturing*. Bevestig deze optie met #.
3. Ga met de bediening naar het menu (8)*firmware updt*. Bevestig deze optie met #.
4. Kies optie (1)via IP. Bevestig deze optie met #.
5. Voer het upgrade beveiligingswachtwoord in, en bevestig deze met #. Het wachtwoord is 97239637777.
6. Het code bediendeel zal nu aangeven dat de upgrade wordt uitgevoerd. Op de Agility zullen de LED's gaan branden.
7. Het upgraden zal ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag gaan nemen.
8. Als de upgrade is voltooid, zal er worden gesproken "Het alarmsysteem is aan".

Stap 3: Controleer de nieuwe versie van uw Agility hoofdpaneel

1. Login in met uw code via het code bediendeel. (standaard 0132)
2. Ga met de bediening naar het menu (2)*testen*. Bevestig deze optie met #.
3. Ga met de bediening naar het menu (1)*moederbord*. Bevestig deze optie met #.
4. Ga met de bediening naar het menu (5)*versie*. Bevestig deze optie met #.
5. In de display van het code bediendeel zal nu de huidige *paneelversie* worden weergegeven. Dit bijvoorbeeld RW132-3.79 ONL.

Opmerkingen:

1. Als de upgrade is mislukt wordt de eerdere Agility hoofdpaneel software versie automatisch hersteld.