

ADEMCO
5802EU
Minizender
Installateurshandleiding

Algemeen

De 5802 EU is een draadloze zender, die aan een ceintuur of riem (houder bijgeleverd), of aan een koord (niet bijgeleverd) om de hals kan worden gedragen. Als beide knoppen van de zender tegelijkertijd ingedrukt worden, wordt er een signaal naar de ontvanger van de alarmcentrale gestuurd. De 5802 EU is alleen geschikt voor draadloze alarmsystemen waarin apparatuur uit de 5800 EU serie is toegepast.

De werking van de zender wordt automatisch gecontroleerd. Op gezette tijden stuurt de zender een signaal naar de ontvanger van de controller. Hierbij wordt ook de batterijstatus doorgeseind. Het soort melding dat wordt verzonden als de knoppen worden ingedrukt, is programmeerbaar. De 5802 EU kan daardoor elk soort melding (zoals overval, paniek, doorzenden van actie, etc.) signaleren.

Batterijen

De 5802 EU heeft twee lithium batterijen van 3 Volt met een lange levensduur. Deze batterijen moeten vervangen worden als de controller een lage batterijspanning signaleert. Gebruik de in de specificaties voorgeschreven batterijen.

WAARSCHUWING

Batterijen kunnen exploderen als ze worden doorboord, verhit, verbrand of opgeladen!

Batterijen vervangen

Tussen de voor- en achterzijde van de houder voor het koord zit een inkeping. Plaats hierin de kop van een kleine schroevendraaier. Draai de schroevendraaier voorzichtig tot de behuizing openspringt. Plaats de twee batterijen, met de negatieve pool (-) naar beneden, in de uitsparing die in het front van de behuizing zit, en klik de achterzijde van de behuizing weer vast op het front.

Opmerking: *de 5802 EU Minizender is vochtbestendig, maar mag niet worden ondergedompeld.*

Specificaties

Afmetingen : 74 mm x 46 mm x 13,6 mm.
LED : licht op als de zender een signaal verstuurt.
Batterijen : twee lithium batterijen: Duracell DL2430 of Panasonic/Renata/Sanyo CR 2430.

Informatie over garantie en de mogelijkheden van het volledige alarmsysteem kunt u vinden in de Installateurshandleiding van de alarmcentrale.